AKUMULÁTOROVÁ JEDNORUČNÍ PROŘEZÁVACÍ ŘETĚZOVÁ PILA V KUFRU

# ONDRAGON OD9014 (36 V) – Aku mini řetězová pila 6″ (15 cm) se 2× baterií 5,0 Ah Li-Ion, nabíječkou a kufrem

Model: ONDRAGON OD9014 (kód 7695) • EAN: 5906954290489 • Výkon 1 200 W • Lišta 6″ (15 cm) • Hmotnost cca 1,25 kg



⚠ **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Před prvním sestavením a spuštěním pily si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze. I lehká jednoruční řetězová pila pracuje s ostrým pilovým řetězem – vždy používejte ochranné brýle, pevné pracovní rukavice a před jakoukoliv montáží lišty, napínáním či mazáním řetězu **vyjměte akumulátor z rukojeti stroje**!

## 1. URČENÍ STROJE A HLAVNÍ PŘEDNOSTI MODELU OD9014

Akumulátorová jednoruční řetězová pila **ONDRAGON OD9014 (36 V)** s vodicí lištou **6″ (15 cm)** je lehký, kompaktní a skvěle vyvážený pomocník pro prořezávání ovocných i okrasných stromů, krácení větví po větru, údržbu keřů, přípravu třísek a palivového dřeva i rychlé přeřezávání latí a prken v dílně či na zahradě – zcela bez omezujícího kabelu a výfukových zplodin. Díky **dvěma zásuvným Li-Ion akumulátorům 36 V / 5,0 Ah v sadě** pracujete plynule na střídačku bez čekání na dobití.

## 2. OBSAH BALENÍ (KOMPLETNÍ SADA V KUFRU – KÓD 7695)

- **1× Akumulátorová jednoruční řetězová pila ONDRAGON OD9014** s výklopným horním krytem řetězu, boční pojistkou spouště a spodním chráničem ruky
- **2× Zásuvný akumulátor ONDRAGON 36 V / 5,0 Ah Lithium-Ion** s oranžovo-červenou aretační západkou
- **1× Ocelová vodicí lišta 6″ (užitečná řezná délka 15 cm / celková délka lišty 18 cm)**
- **1× Kalený pilový řetěz 6″ (rozteč 1/4″)** pro hladký a rychlý řez dřeva
- **1× Síťová nabíječka 230 V / 50 Hz** s LED indikací stavu nabíjení
- **1× Montážní šroubovák / seřizovací nástroj** pro snadné napnutí řetězu
- **1× Pevný plastový transportní kufr ONDRAGON** s madlem + český návod k obsluze

## 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Značka a model / Kód / EAN** | ONDRAGON OD9014 • Kód produktu 7695 • EAN 5906954290489 |
| **Napájení / Počet akumulátorů** | **36 V Li-Ion / 5 000 mAh** (označení platformy výrobce; **2× akumulátor v balení**) |
| **Maximální příkon / Motor** | **1 200 W** • Stejnosměrný elektromotor s čistým měděným vinutím |
| **Vodicí lišta / Max. průměr řezu** | **6″ (15 cm řezná délka / 18 cm celková)** • Doporučený průměr větví a kulatiny do **10–12 cm** |
| **Pilový řetěz / Rychlost řetězu** | Kalená ocel, rozteč **1/4″** (šířka vodicí drážky 1,1 mm) • Rychlost chodu cca **5–6 m/s** |
| **Mazání řetězu a lišty** | Ruční přimazávání adhezním olejem na pilové řetězy přímo na vodicí drážku lišty |
| **Bezpečnostní prvky** | Výklopný horní kryt řetězu proti pilinám, boční pojistka spouště, spodní chránič ruky, motorová brzda |
| **Doba nabíjení / Hmotnost** | cca 60–90 min (230 V / 50 Hz) • Hmotnost pily s baterií cca **1,25–1,30 kg** (celý kufr cca 2,4 kg) |

## 4. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ PILY ONDRAGON OD9014



1. **Ocelová vodicí lišta 6″ (15 cm)** s obvodovou vodicí drážkou
2. **Kalený pilový řetěz 1/4″** (dbejte na správný směr břitů vpřed!)
3. **Výklopný horní bezpečnostní kryt řetězu** na pružině
4. **Boční kryt řetězky** s upevňovacím šroubem / maticí
5. **Chladicí průduchy motoru** (udržujte čisté a průchodné)
6. **Boční kulatá bezpečnostní pojistka spouště** proti nechtěnému zapnutí
7. **Hlavní spoušť chodu** + přední kryt ruky
8. **Ergonomická protiskluzová rukojeť** pro jistý jednoruční úchop
9. **Zásuvný akumulátor ONDRAGON 36 V / 5,0 Ah** s aretačním tlačítkem

## 5. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (ČSN EN 62841-4-1)

⚠ **POZOR NA ZPĚTNÝ VRH (KICKBACK):** Nikdy se nedotýkejte špičkou vodicí lišty dřeva, země, drátěného plotu ani sousedních větví! Kontakt horní čtvrtiny špičky lišty s překážkou může způsobit prudké vymrštění pily směrem k obsluze.

- **Osobní ochranné pomůcky:** Při každém řezání vždy používejte ochranné brýle (ČSN EN 166), pevné pracovní rukavice, přiléhavý pracovní oděv a pevnou uzavřenou obuv.
- **Bezpečný postoj a pracovní prostor:** V okruhu min. 5 m kolem místa řezání se nesmí pohybovat další osoby, děti ani domácí zvířata. Neřežte v nestabilním postoji na žebříku ani nad úrovní ramen.
- **Bezpečné podepření řezané větve:** Volné větve a kulatinu vždy pevně položte na kozu na dřevo nebo špalek. Volnou ruku pokládejte vždy v bezpečné vzdálenosti (min. 30–40 cm) mimo dráhu řezu!
- **Péče o Li-Ion akumulátory:** Používejte výhradně dodanou nabíječku v suchém interiéru (+5 °C až +35 °C) na nehořlavém podkladu. Chraňte baterie před deštěm, mrazem, přímým sluncem v uzavřeném autě a zkratováním kontaktů kovovými předměty.

## 6. NASAZENÍ VODICÍ LIŠTY A SPRÁVNÉ NAPNUTÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

⚠ **PŘED KAŽDOU MANIPULACÍ VYJMĚTE BATERII:** Před kontrolou, čištěním nebo napínáním řetězu vždy stiskněte oranžovo-červenou západku a vysuňte akumulátor z rukojeti pily! Pracujte v ochranných rukavicích.

1. **Kontrola po vybalení z kufru:** Pokud je pila již z výroby osazena 6″ lištou a řetězem, zkontrolujte před prvním startem správné napnutí řetězu a jeho namazání.
2. **Postup při nasazení / výměně řetězu:** Povolte upevnění bočního krytu řetězky a sejměte kryt. Vložte vodicí články řetězu do drážky 6″ lišty. **Zásadní pravidlo směru zubů:** Řezné břity na **horní straně lišty musí směřovat dopředu** (od těla pily směrem ke špičce lišty)!
3. **Usazení na hnací řetězku:** Smyčku řetězu nasaďte na kovové hnací kolečko (řetězku) a lištu přiložte na vodicí čep tak, aby napínací kolík zapadl do seřizovacího otvoru v liště.
4. **Předběžné přiložení krytu:** Nasaďte zpět boční kryt a lehce přitáhněte upevňovací prvek tak, aby lišta držela v rovině, ale mohla se při napínání posouvat.
5. **Seřízení napnutí šroubovákem:** Přiloženým šroubovákem otáčejte napínacím šroubem (po směru hodinových ručiček se řetěz napíná). Správně napnutý studený řetěz **přiléhá ke spodní hraně lišty bez prověšení**, ale lze jím v rukavici plynule pootočit a uprostřed lišty jej povytáhnout o **2–3 mm**.
6. **Konečné dotažení:** Přidržte špičku lišty mírně směrem vzhůru a pevně dotáhněte upevnění bočního krytu.

💡 **Pravidlo záběhu nového řetězu:** Každý nový pilový řetěz se během prvních 5–10 řezů přirozeně usadí a mírně povolí. Po několika prvních řezech vyjměte baterii, zkontrolujte průvěs a řetěz v případě potřeby lehce dopněte!

## 7. MAZÁNÍ ŘETĚZU A SPRÁVNÁ TECHNIKA ŘEZÁNÍ V PRAXI

⚠ **NIKDY NEŘEŽTE NA SUCHÝ ŘETĚZ!** Práce se suchým řetězem způsobuje přehřívání a pálení vodicí lišty, rychlé otupení zubů a zbytečné vybíjení baterie.

- **Ruční přimazávání olejem:** Před každým zahájením práce a následně **každých cca 10–15 minut řezání** kápněte na drážku lišty a řetěz malé množství adhezního oleje pro řetězové pily (běžně dostupného v každém hobbymarketu; nepoužívejte vyjetý motorový olej!). Spusťte pilu na 2–3 sekundy naprázdno, aby se olej rovnoměrně roznesl.
- **Plynulý řez bez nadměrného tlaku:** Spusťte pilu před kontaktem se dřevem, opřete spodní opěrku těla pily o větev a nechte ostrý řetěz pronikat do dřeva přirozenou rychlostí bez hrubého tlačení.
- **Silnější větve nad 8 cm:** Nejprve proveďte mělký odlehčovací zářez zespodu větve (cca do 1/4 průměru) a teprve poté větev dořízněte shora – zabráníte tak rozštípnutí kůry a sevření lišty.

## 8. NABÍJENÍ DVOU 36V AKUMULÁTORŮ A UVEDENÍ DO CHODU




- **Plné nabití před 1. použitím:** Zasuňte nabíjecí konektor síťového adaptéru do nabíjecí zdířky akumulátoru a adaptér zapojte do zásuvky 230 V / 50 Hz. **Červená kontrolka** značí nabíjení; **zelená kontrolka** signalizuje plné nabití (cca 60–90 min).
- **Práce na střídačku se 2 bateriemi:** Zatímco první akumulátor pracuje v pile na zahradě, druhý akumulátor můžete souběžně dobíjet – máte tak k dispozici nepřetržitý výkon bez prostojů.
- **Dvoustupňové bezpečnostní spuštění:** Zasuňte nabitou baterii do patice rukojeti až do cvaknutí západky. Palcem stiskněte **boční kulatou pojistku** a ukazováčkem zmáčkněte **hlavní spoušť**. Po uvolnění spouště motorová brzda řetěz okamžitě zastaví.

## 9. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, BROUŠENÍ ŘETĚZU A ZIMNÍ USKLADNĚNÍ

- **Čištění po každé práci:** Vyjměte akumulátor, sejměte kryt řetězky a štětcem očistěte prostor hnacího kolečka i obvodovou drážku lišty od pilin a pryskyřice.
- **Ostření a obracení lišty:** Při poklesu řezného výkonu přebruste zuby řetězu kulatým pilníkem Ø 3,2 mm (1/8″) pod úhlem 30°. Při každém čištění doporučujeme vodicí lištu otočit, aby se obě hrany opotřebovávaly rovnoměrně.
- **Zimní skladování v kufru:** Řetěz lehce zakonzervujte olejem a čistou pilu uložte do dodaného kufru. Li-Ion akumulátory skladujte odděleně od stroje v suché, nemrznoucí místnosti (+10 °C až +22 °C) nabité na cca 60–80 % kapacity.

## 10. ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH PROVOZNÍCH POTÍŽÍ

| | |
|---|---|
| **Pila se po stisku spouště nerozběhne** | Ověřte plné zacvaknutí nabité baterie a současný stisk **boční pojistky** před zmáčknutím hlavní spouště. Zkontrolujte také, zda řetěz není přetažený příliš natvrdo. |
| **Řetěz běží, ale neřeže a pálí dřevo** | Zkontrolujte **směr břitů řetězu** (na horní straně lišty musí směřovat dopředu ke špičce!). Pokud směr souhlasí, namažte lištu olejem a přebruste otupené zuby řetězu. |
| **Řetěz sklouzává z vodicí lišty** | Řetěz je prověšený nebo je drážka lišty ucpaná pilinami. Vyjměte baterii, vyčistěte drážku lišty a šroubovákem seřiďte průvěs na 2–3 mm. |
| **Pila se v řezu vypne a po puštění spouště opět běží** | Sepnula inteligentní elektronická ochrana BMS proti přetížení při sevření lišty. Zmenšete přítlak, namažte řetěz a pokračujte plynulým řezem. |

## 11. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ A AKUMULÁTORŮ (OEEZ)

♻ Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku a bateriích znamená, že vysloužilé elektrické nářadí, nabíječka ani Li-Ion akumulátory nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu (směrnice 2012/19/EU o OEEZ, nařízení EU 2023/1542 o bateriích a zákon č. 542/2020 Sb.). Odevzdejte je bezplatně na sběrném místě zpětného odběru elektroodpadu (před odevzdáním přelepte póly baterie izolační páskou).

## 12. ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ZÁRUČNÍ PODPORA V ČR

**Prodejce, distribuce a záruční podpora v České republice:**
**PajAndy.cz** • Expediční sklad ČR: Rychvaldská 191, 735 53 Dolní Lutyně • IČO: 21276770
Zákaznická a technická podpora: **+420 734 540 530** • E-mail: **info@pajandy.cz** • E-shop: **www.pajandy.cz**

**Identifikace výrobku:** Akumulátorová jednoruční řetězová pila 6″ (15 cm) se 2× Li-Ion baterií, nabíječkou a kufrem
**Značka / Model / Kód / EAN:** ONDRAGON • Model **OD9014** (kód produktu **7695**) • EAN **5906954290489**

Výrobek splňuje příslušná ustanovení harmonizačních předpisů Evropské unie:
• **2006/42/ES** (Směrnice o strojních zařízeních – Machinery Directive)
• **2014/30/EU** (Elektromagnetická kompatibilita – EMC) & **2014/35/EU** (Nízké napětí – síťový adaptér)
• **2011/65/EU + (EU) 2015/863** (Omezení nebezpečných látek v elektrických zařízeních – RoHS)
Aplikované harmonizované normy: **ČSN EN 62841-1**, **ČSN EN 62841-4-1**, **ČSN EN IEC 55014-1**, **ČSN EN IEC 55014-2**.

**Záruční podmínky:** Na samotný stroj se poskytuje zákonná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele. Vodicí lišta a pilový řetěz jsou spotřební díly podléhající běžnému provoznímu opotřebení úměrnému intenzitě řezání a mazání.