AKUMULÁTOROVÁ ZAHRADNÍ TECHNIKA – RUČNÍ SADA 2V1 V TRANSPORTNÍM KUFRU

Aku sada 2v1 v kufru – mini řetězová pilka + aku zahradní nůžky 36 V (2× baterie, 2× lišta, 2× řetěz)

Model: Sada 2v1 v kufru (kód 42816) • Značka: ONDRAGON • Uživatelská a servisní dokumentace v českém jazyce

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně prostudujte tento český návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a návod uschovejte po celou dobu životnosti výrobku.

1. ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Kompaktní ruční akumulátorová sada 2v1 ONDRAGON (kód 42816) pro rychlý prořez větví, stromků, keřů a vinné révy obsahuje jednoruční mini řetězovou pilku s olejovou nádržkou (+ 2× vodicí lišta a 2× řetěz), bezuhlíkové akumulátorové zahradní nůžky SK5, 2× Li-Ion akumulátor, nabíječku, brýle a rukavice. Celá ruční sada 2v1 (bez teleskopické tyče) je přehledně uložena v pevném plastovém transportním kufru.

2. OBSAH DODÁVANÉHO BALENÍ

- **1× Akumulátorová jednoruční mini řetězová pilka s pumpičkou mazání řetězu**
- **2× Vodicí lišta + 2× Pilový řetěz v balení**
- **1× Akumulátorové zahradní nůžky s čepelí z kalené oceli SK5**
- **2× Li-Ion akumulátor ONDRAGON + 1× Síťová nabíječka 230 V**
- **1× Ochranné brýle, pracovní rukavice, olejnička, brousek a montážní klíč**
- **1× Pevný plastový transportní kufr ONDRAGON a český návod k obsluze**

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Označení modelu / kód	ONDRAGON Sada 2v1 / Kód produktu 42816
Napájení	2× Li-Ion akumulátor (řada 36V Max) + 1× síťová nabíječka 230 V
Mini řetězová pilka	Jednoruční pila s olejovou nádržkou a pumpičkou mazání • 2× vodicí lišta + 2× řetěz v sadě
Aku zahradní nůžky	Bezuhlíkový motor, kalené břity z oceli SK5, čistý střih větví až do 28–30 mm
Konstrukce sady	Kompaktní ruční sada 2v1 do dlaně (provedení bez teleskopické tyče a bez ramenního popruhu)
Provedení balení	Pevný plastový transportní kufr ONDRAGON pro oba stroje a příslušenství

4. HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

⚠ **VŽDY VYJMĚTE AKUMULÁTOR PŘED ÚDRŽBOU:** Před každou výměnou lišty/řetězu, napínáním řetězu, nasazováním nástavce na tyč nebo čištěním čepelí vždy nejprve odpojte Li-Ion akumulátor!

⚠ **OCHRANA PRSTŮ U ŘETĚZOVÉ PILY A AKU NŮŽEK:** Kalené břity SK5 i pilový řetěz vyvíjejí vysokou řeznou sílu. Nikdy nevkládejte prsty do prostoru čelistí nůžek a vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice.

⚠ **BEZPEČNOST PŘI RUČNÍM PROŘEZU:** Držte nářadí pevně v ruce, udržujte stabilní postoj na zemi a volnou rukou se nikdy nepřibližujte blíže než 30 cm k běžícímu řetězu pily ani k čelistem zahradních nůžek!

5. SESTAVENÍ, NABÍJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

1. **Plné nabití akumulátorů:** Před prvním použitím nabijte oba Li-Ion akumulátory přiloženou síťovou nabíječkou 230 V v suchém větraném prostoru (+5 °C až +40 °C), dokud se kontrolka na nabíječce nerozsvítí zeleně.
2. **Kontrola a mazání řetězu pily:** Zkontrolujte správné napnutí pilového řetězu na vodicí liště (při povytažení uprostřed lišty má mít vůli cca 2–3 mm). Před řezáním i v jeho průběhu pravidelně mažte řetěz a lištu olejem pro ztrátové mazání řetězových pil (pomocí integrované nádržky/pumpičky nebo olejničky).
3. **Aktivace zahradních nůžek (pokud jsou součástí sady):** Po zasunutí akumulátoru a zapnutí hlavního vypínače stiskněte spoušť rychle 2× za sebou (dvojklik) – bezpečnostní pojistka odemkne čelisti do pracovní polohy. Před odložením nůžek podržte spoušť pro bezpečné uzavření čelistí a nůžky vypněte.
4. **Práce s prodlužovací / teleskopickou tyčí (pokud je součástí sady):** Nástroj (s vyjmutým akumulátorem!) zasuňte do horní hlavice tyče až do slyšitelného zacvaknutí pojistky, zajistěte požadovanou délku výsuvu i úhel kloubu a akumulátor zasuňte do spodní rukojeti tyče.

6. SPRÁVNÁ TECHNIKA ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ VĚTVÍ

- Silnější větve (nad 5 cm) nařezávejte řetězovou pilou postupně od konce větve směrem ke kmeni po kratších úsecích, aby hmotnost padající větve neskřípla vodicí lištu a neroztrhla kůru stromu.
- Netlačte na pilu hrubou silou – nechte pilový řetěz pracovat v plných otáčkách vlastní vahou stroje.
- Při stříhání aku nůžkami vkládejte větev hluboko k čepu čelistí SK5 kolmo na osu větve a nekruťte nůžkami do stran.

7. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před každým použitím	Zkontrolujte napnutí a ostrost pilového řetězu, čistotu čepelí, dotažení upevňovacích matic/zámků a doplňte olej pro mazání řetězu.
Po skončení práce	Vyjměte akumulátor, očistěte vodicí drážku lišty, kryt řetězky i břity od pilin, mízy a pryskyřice a kovové řezné části lehce nakonzervujte olejem.
Péče o Li-Ion akumulátory	Neskladujte akumulátory zcela vybité. Mimo sezónu je uchovávejte odpojené od stroje v suchu (10–25 °C) nabité přibližně na 50–70 % kapacity.
Uskladnění sady	Před delším uskladněním očistěte stroje od pilin a rostlinné mízy, naolejujte řetěz i čep nůžek, vyjměte akumulátory a uložte vyčištěnou sadu do dodaného plastového přepravního kufru v suché místnosti bez mrazu.

8. ŘEŠENÍ MOŽNÝCH POTÍŽÍ (TROUBLESHOOTING)

Stroj se po stisku spouště nerozběhne	Zkontrolujte nabití a úplné zacvaknutí akumulátoru v patici; u zahradních nůžek proveďte po zapnutí dvojitý stisk spouště; u teleskopické tyče ověřte docvaknutí horního konektoru i odjištění bezpečnostní pojistky u spouště.
Pila řeže pomalu nebo zahřívá lištu	Nedostatek mazacího oleje, příliš napnutý řetěz, zanesená drážka lišty nebo ztupený řetěz (doplňte olej, seřiďte průvěs 2–3 mm, případně řetěz přebruste nebo vyměňte).
Nůžky nedovřou silnou větev	Průměr nebo tvrdost suché větve přesahuje limit nůžek – uvolněte spoušť (čelisti se automaticky otevřou) a silnější větev přeřízněte řetězovou pilou.

9. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE (OEEZ A BATERIE)

♻ Vysloužilé elektrické nářadí, nabíječky ani Li-Ion akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu (směrnice 2012/19/EU a nařízení EU 2023/1542 o bateriích). Odevzdejte je bezplatně na sběrném místě zpětného odběru elektrozařízení. Kontakty vyřazených baterií přelepte izolační páskou proti zkratu. Kartonový obal vytřiďte do papíru.

10. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ZÁRUČNÍ PODPORA

Prodejce a záruční servis v ČR: PajAndy.cz (expediční sklad: Rychvaldská 191, 735 53 Dolní Lutyně, IČO: 21276770, tel.: +420 734 540 530, e-mail: info@pajandy.cz, web: www.pajandy.cz)

Výrobek: Aku sada 2v1 v kufru – mini řetězová pilka + aku zahradní nůžky 36 V (2× baterie, 2× lišta, 2× řetěz)
Značka / Kód modelu: ONDRAGON / 42816

Výrobek splňuje příslušná ustanovení směrnic Evropského parlamentu a Rady **2006/42/ES** (strojní zařízení), **2014/30/EU** (EMC), **2014/35/EU** (LVD – síťová nabíječka) a **2011/65/EU** (RoHS) a navazujících harmonizovaných norem řady **ČSN EN 62841-1**. Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců od převzetí zboží.