Elektroinstalační materiál – prodlužovací přívody a zásuvkové lišty 230 V

Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 5× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (černý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

Model: GE1222_K00246B-C • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Pětizásuvková černá napájecí lišta Keltin K00246B-C (řada GEKO) s přívodním kabelem 3 m (H05VV-F 3G1,0 mm²), vybavená 5 uzemněnými zásuvkami 2P+PE (ČSN se zemnicím kolíkem a dětskými clonkami), podsvíceným červeným spínačem I/O, závěsnými oky a max. zatížením 2500 W (10 A).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	Keltin K00246B-C / GEKO (GE1222_K00246B-C)
Počet zásuvek	5× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN)
Délka přívodního kabelu	3 m
Typ vodiče	H05VV-F 3G1,0 mm² (černá PVC izolace)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	Keltin K00246B-C / GEKO (GE1222_K00246B-C)
Počet zásuvek	5× zásuvka 230 V~ s ochranným zemnicím kolíkem (2P+PE, typ E – ČSN)
Délka přívodního kabelu	3 m
Typ vodiče	H05VV-F 3G1,0 mm² (černá PVC izolace)
Maximální celkové zatížení	Max. 2500 W součtově na všech 5 zásuvek (max. 10 A / 230–250 V~ / 50 Hz)
Hlavní vypínač	Podsvícený červený kolébkový spínač I / O
Dětská pojistka	Integrované ochranné clonky zdířek ve všech 5 zásuvkách
Orientace zásuvek	45° šikmé natočení hnízd pro až 5 úhlových vidlic a adaptérů
Přívodní vidlice	Černá úhlová vidlice Uni-Schuko 2P+PE
Stupeň krytí	IP20 (výhradně pro suché vnitřní prostory)
Barva	Černá matná
Hmotnost	cca 415 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Černé tělo lišty s 5 zásuvkami** – Ideální rozvodná lišta pod černý kancelářský/herní stůl nebo za domácí kino (TV, receiver, konzole, router, subwoofer).
- **2. 5× uzemněná zásuvka 2P+PE** – Zemnicí kolík PE dle normy ČSN v každém hnízdě.
- **3. Dětské ochranné clonky** – Bezpečnostní clona zdířek proti vložení drátku či špendlíku.
- **4. Podsvícený červený spínač I/O** – Úplné vypnutí celé 5členné sestavy jedním stiskem.
- **5. 3m černý kabel H05VV-F 3G1,0** – Nenápadný ohebný přívod k nástěnné zásuvce.
- **6. Úhlová vidlice 2P+PE** – Ploché vyvedení ze zásuvky za nábytkem.
- **7. Odlehčovací průchodka kabelu** – Zabraňuje vytržení a přelomení žil.
- **8. 2× montážní očko u vývodky** – Snadné přišroubování do kabelového žlabu pod stolem.
- **9. Reliéfní značení Max.2500W** – Trvalá informace o maximální celkové zátěži.
- **10. Balení Keltin K00246B-C** – Označení 5× zásuvka / 3 m / černá.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

SOUČET VŠECH 5 ZÁSUVEK MAX. 2500 W (10 A)! – Nepřekračujte celkový příkon 2500 W – nezapojujte do 5zásuvkové lišty přímotopy, varné konvice, žehličky ani výkonové dílenské stroje!

POUZE DO SUCHÉHO INTERIÉRU (IP20)! – Zákaz venkovního použití a ochrana před rozlitými tekutinami!

ZÁKAZ ŘETĚZENÍ LIŠT! – Nikdy nezapojujte další zásuvkové lišty ani rozdvojky do zásuvek této lišty.

Ochrana kabelu před pojezdem křesla – Zajistěte 3m kabel v kabelovém kanálu mimo kolečka židle.

Odpojování za vidlici – Vytahujte ze zásuvky vždy za tělo vidlice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte součet štítkových příkonů (W) všech až 5 připojovaných přístrojů (<= 2500 W).
2. Odstraňte vázací drátek a rozviňte 3m kabel.
3. Zkontrolujte neporušenost krytu lišty, vypínače i izolace kabelu.
4. Ověřte pevnost a uzemnění zásuvky 230 V~ ve zdi.
5. Umístěte lištu na vzdušné, nezakryté a suché místo.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přepněte spínač do polohy „O“ a zasuňte úhlovou vidlici do nástěnné zásuvky 230 V~.
2. Připevněte nebo položte černou 5zásuvkovou lištu na určené suché místo.
3. Zapojte až 5 spotřebičů s celkovým příkonem max. 2500 W.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zapněte červený kolébkový spínač do polohy „I“ (rozsvítí se červené podsvícení).
5. Po skončení práce přepněte spínač do polohy „O“.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte výhradně po odpojení ze zásuvky 230 V~ suchou utěrkou.
Pravidelně	Kontrolujte, zda v zásuvkách neusazuje vodivý dílenský prach.
Pravidelně	Při jakémkoli uvolnění kontaktu nebo zahřívání lištu vyřaďte z provozu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Objemný adaptér zakrývá sousední zásuvku	Nestandardně široké tělo napájecího adaptéru	Umístěte široký adaptér na krajní 5. pozici lišty.
Odpor při zasouvání vidlice	Dětské ochranné clonky	Tlačte vidlici kolmo oběma kolíky naráz.
Zahřívání přívodu	Překročen celkový příkon 2500 W	Odpojte silové spotřebiče a zapojte je přímo do 16A zásuvky ve zdi.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 5× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (černý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO**
Typové označení / Model:	**GE1222_K00246B-C** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Síťový prodlužovací kabel se zásuvkovou lištou 5× 230 V, vypínačem a kabelem 3 m (černý, max. 2500 W) – Keltin / GEKO

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN IEC 60884-1
- EN 50525-2-11 (H05VV-F)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.